# **VULCA 7**

### BANDA AUTO-VULCANIZABLE DE REPARACIÓN



#### 7 buenas razones para utilizar VULCA 7:

- VULCA 7 es rápido y fácil de utilizar, se auto-amalgama no necesita adhesivos, calor o productos químicos.
- 2. Permite una vulcanización en frío después del estiramiento.
- 3. Resistente a la presión, hasta 12 bares.
- 4. Aislante eléctrico de hasta 8.000 voltios.
- 5. Excelente resistencia a los rayos UV, al ozono, al envejecimiento y al agua.
- Extrema elasticidad, que permite moldear el producto para diferentes diámetros en el mismo proceso de revestimiento (por ejemplo una tubería y su racor).
- 7. Permanece impermeable, aísla y protege contra la humedad y la corrosión.

#### **CARACTERÍSTICAS**

Presentación: Cinta de 3m de largo x 25mm de ancho.

Color: Negro

Resistencia a la temperatura: de -65°C a

+260°C.

Rigidez dieléctrica: 8.000 V para un espesor

de 1 mm.

Cajas de 3 rollos.

#### **UTILIZACIONES**

Particularmente adaptado para Construcción, Industrias, Transportes y Hospitales.

Aislamiento y protección de los cables eléctricos y las conexiones.

Protección contra la corrosión de tuberías metálicas.

Reparación provisional de tuberías de riego.

Aislamiento de las conexiones eléctricas.

Aumenta la resistencia al agua en aplicaciones eléctricas.

Reparación de fugas en los conductos de calefacción.

Reparaciones de canalizaciones de aire acondicionado.

Permite la reparación de fugas de baja presión sin parar el flujo en el circuito. Fácil aplicación en tuberías de difícil acceso, tales como las que se encuentran a lo largo de las paredes y/o cerca del suelo, la suciedad no se adhiere a la cinta durante la operación de enrollado alrededor del tubo.

#### **MODO DE EMPLEO**

Limpie la superficie. Retire la pestaña. Estirar la banda hasta reducir a 2/3 de la anchura original y enrollar alrededor de la tubería o cable hasta cubrir la mitad de la envoltura anterior.

Reparación de fugas: Empezar a envolver algunos centímetros antes de la fuga. La vulcanización comienza inmediatamente y termina después de 2 horas.

## CONDICIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Este producto no requiere ficha de datos de seguridad.

042019